

Système Multivision Couleur 8 entrées caméras - VSS8394



Security Systems



Observer et enregistrer jusqu'au moindre détail

- Multiplexeur duplex intégral huit caméras intégré
- Affichage en multivision avec enregistrement simultané en plein écran de toutes les caméras
- Affichage quadravision en temps réel
- Détection des mouvements avec lecture sur événement
- Interface utilisateur intuitive facilitant l'installation et l'utilisation
- Optimisé pour les applications d'enregistrement

Système de multiplexage à huit caméras

Le système multivision Eazeo dispose d'entrées pour huit caméras. Cette solution intégrée est conçue pour la vidéosurveillance dans les petites et moyennes entreprises telles que les magasins. Le moniteur affiche les images dans différents formats : plein écran ou en mode quadravision en Temps Réel (2x2) ou multivision(3x3). Il est possible d'enregistrer les huit images au format plein écran sur un magnétoscope ou un enregistreur vidéo numérique.

Le système assure également la gestion à distance des interphones (avec photo des visiteurs) et des alarmes d'ouverture de porte (accessoires dédiés disponibles).

Les alarmes déclenchées par des capteurs externes ou la fonction intégrée de détection des mouvements affichent automatiquement l'image de la caméra correspondante. En cas d'alarme, la fonction de lecture sur événement affiche les images précédant et suivant immédiatement l'alarme. Une télécommande optionnelle est disponible pour le moniteur. Les produits Eazeo bénéficient d'une garantie de trois ans et d'un programme de remplacement avancé. Un service d'assistance téléphonique est également à la disposition des utilisateurs.

Vous retrouverez une présentation complète du produit dans « Le guide de la vidéosurveillance ».

Multiplexeur VSS8394 (PAL) / VS8394 (NTSC)

Tube cathodique	14"
Résolution	320 lignes (PAL) / 290 lignes (NTSC)
Norme TV	PAL : 625 lignes, 50 Hz, 2:1 NTSC : 525 lignes, 60 Hz, 2:1
Tension d'alimentation	100 -240 V~ ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique	< 90 W (sans caméras)
Alimentation des caméras	24 à 32 V CC, protection contre les courts-circuits
Synchronisation du système	Le moniteur se verrouille sur l'alimentation. Les caméras se verrouillent sur le balayage H et V du moniteur.
Entrées caméra	8, interface système
Sortie moniteur auxiliaire	1, interface système
Audio	Monodirectionnel, en provenance des caméras Bidirectionnel avec interphone optionnel
Sensibilité du microphone	46 dB à 1 kHz
Haut-parleur	500 mW nominal, 1000 mW maxi.
Plage de fréquences	300 Hz - 3 kHz
Sortie alarme	Relais, contact NO/NC (borne 4 pôles) Tension nominale 24 V~ ou CC, 2 A
Prises entrée/sortie aux/magnétoscope	BNC pour vidéo (1 Vpp, impédance d'entrée 75 ohms) RCA pour audio (0,5 Vpp, impédance d'entrée 10 kohms) Entrée Vext. (entrée pour impulsion de commutation de caméra provenant de l'enregistreur)
Câble système	double paire torsadée 4 fils 1 torsade/pouce, résistances en boucle 16 ohms maxi. à 100 m/300'
Longueur maxi. du câble	200 m (300 m avec boîtier d'interface) 600' (900' avec boîtier d'interface)
Poids	Approx. 9,5 kg
Dimensions (HxLxP)	325x364x368 mm
Température en fonctionnement	+5°C ...+45°C
Température – entreposage	-25°C ...+70°C
Humidité ambiante	5% à 95 %

Modèles : PAL NTSC

Intérieur :

VSS8394/11T	VS8394/11T	Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C130/00T / VC7C1305T
-------------	------------	--

Intérieur (gamme Deluxe) :

VSS8394/21T	VS8394/21T	Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C230/00T / VC7C2305T
-------------	------------	--

VSS8394/41T	VS8394/41T	Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7D130/00T / VC7D1305T
-------------	------------	--

Extérieur :

VSS8394/31T	VS8394/31T	Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C272/00T / VC7C2725T*
-------------	------------	---

Kit complet :

VSS8394/14T	VS8394/14T	Moniteur multiplexeur couleur + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7C1305T
-------------	------------	---

VSS8394/44T	VS8394/44T	Moniteur multiplexeur couleur + 4 caméras VCM7D130/00T / VC7D1305T
-------------	------------	---

VSS8394/94T	VS8394/94T	Moniteur multiplexeur couleur + VCR RT30A/51 / RT30A/61 + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7D1305T
-------------	------------	---

VSS8394/74T	VS8394/74	Moniteur multiplexeur couleur + DVR1B1161 + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7C1305T
-------------	-----------	---

*Remarque : Caisson extérieur non fourni

Options : PAL NTSC

VCM7C130/00T	VC7C1305T	Caméra couleur, objectif fixe de 3 mm intégré
--------------	-----------	---

VCM7C230/00T	VC7C2305T	Caméra couleur, zoom 3-6 mm intégré
--------------	-----------	-------------------------------------

VCM7C272/00T	VC7C2725T	Caméra couleur, monture CS zoom 2,8-10 mm avec iris DC
--------------	-----------	--

VCM7C275/00T	VC7C2755T	Caméra couleur, monture CS zoom 5-50 mm avec iris DC
--------------	-----------	--

VCM7B272/00T	VC7B2725T	Caméra N/B, monture CS zoom 3,5-8 mm avec iris DC
--------------	-----------	---

VCM7D130/00T	VC7D1305T	Minidôme couleur, objectif fixe de 3 mm intégré
--------------	-----------	---

VCM9736/10T	VC973650T	Caméra couleur dissimulée, Boîtier de détection de mouvement passif à infrarouge (sans fonction audio)
-------------	-----------	--

VCM9736/11T	VC973651T	Caméra couleur dissimulée, boîtier de type détecteur de fumée (sans fonction audio)
-------------	-----------	---

VCM1353/00T	VCM1353/00T	Boîtier de protection contre les intempéries
-------------	-------------	--

VCM7H272/00T	VC7H2725T	Support de caméra d'extérieur VCM1353/00T + VCM7C272/00T / VC7C2725T
--------------	-----------	--

VSS9490/90T	VS9490/91T	Moniteur auxiliaire couleur
-------------	------------	-----------------------------

RC283511/01	RC283511/01	Télécommande
-------------	-------------	--------------

VCM7915/00T	VC79155T	Portier vidéo extérieur
-------------	----------	-------------------------

VSS7902/00T	VS79025T	Boîtier d'alarme/action
-------------	----------	-------------------------

Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.boschsecuritysystems.com